



Inverterski aparat za zavarivanje WMEM 200

TEHNIČKI PODACI

WMEM 200 je opremljen sa:

- Kompaktnim i prenosivim inverterskim aparatom za MMA zavarivanje
- Izdržljivim dizajnom otpornim na oštećenja.
- Jednostavnom upotrebom – potrebno je samo podešavanje struje
- Digitalnim ampermetrom koji prikazuje struju zavarivanja
- Varenjem elektroda prečnika od 1,6 do 5,0 mm
- Pogodnim za rad na napajanju iz agregata
- Zaštita od preopterećenja i previsokog napona
- Automatskom hot start funkcijom
- Automatskom funkcijom arc force
- Automatskom funkcijom protiv lepljenja elektrode (anti-stick)

Broj porudžbine:.....	0302003502
GLAVNO NAPAJANJE (V/Ph Hz):.....	230 / 1 / 50
Tolerancija ulaznog napona (%):.....	±15
Ulazna snaga (kVA):.....	9
Opseg podešavanja (A):.....	20 - 200
Maks. izlazna struja pri 25% / 30% RADNOG CIKLUSA (A,MMA):.....	200
Maks. izlazna struja pri 60% RADNOG CIKLUSA (A,MMA):	100
Maks. izlazna struja pri 100% RADNOG CIKLUSA (A,MMA):	77
Maks. izlazna struja pri 25% / 30% intermitenciji (A,TIG):.....	200
Maks. izlazna struja pri 60% intermitenciji (A,TIG):.....	100
Maks. izlazna struja pri 100% intermitenciji (A,TIG):.....	77
Napon u praznom hodu (V):.....	82
Maksimalna ulazna struja (A,IEFF):.....	15
Prečnik elektroda (mm):.....	1,6 - 5,0
Dimenzije (D x Š x V, mm):.....	420 x 154 x 296
Težina aparata (kg):.....	4,76



STANDARDNA OPREMA

- kabl sa kleštima za elektrodu
- kabl sa kleštima za masu
- ručna pvc maska
- čekić/četka za čišćenje šljake.